

Таблица 2 – Технические данные ящиков серии Я5000

Тип ящика		Типовой индекс	Номинальный ток, А	Пределы регулирования теплового реле, А	Габариты: Высота X Ширина X Глубина (В x Ш x Г)			
Реверсивный	Нереверсивный				Реверсивный		Нереверсивный	
					Один фидер	Два фидера	Один фидер	Два фидера
Я 5410 Я 5411 Я 5412 Я 5413 Я 5414 Я 5415 Я 5424 Я 5425 Я 5430 Я 5431 Я 5434 Я 5435 Я 5441	Я 5110 Я 5111 Я 5112 Я 5113 Я 5114 Я 5115 Я 5124 Я 5125 Я 5130 Я 5131 Я 5134 Я 5135 Я 5141	1874 2074 2274 2474 2674 2874 2974 3074 3174 3274 3474	0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0	0,38÷0,65 0,61÷1,0 0,95÷1,6 1,5÷2,6 2,4÷4,0 3,8÷6,0 5,5÷8,0 7,0÷10,0 9,5÷14,0 13,0÷19,0 18,0÷25,0	500x300x200 500x500x200*	500x500x200	500x300x200	
Я 5410 Я 5411 Я 5412 Я 5413 Я 5414 Я 5415 Я 5430 Я 5431 Я 5434 Я 5435 Я 5441	Я 5110 Я 5111 Я 5112 Я 5113 Я 5114 Я 5115 Я 5124 Я 5125 Я 5130 Я 5131 Я 5134 Я 5135 Я 5141	3574 3674 3774 3874	32,0 40,0 50,0 63,0	27,2÷36,8 34,0÷40,0 42,5÷57,5 53,5÷63,0	500x300x200 500x500x200*	–	500x300x200	–
Я 5410 Я 5411 Я 5412 Я 5413 Я 5430 Я 5431 Я 5441	Я 5110 Я 5111 Я 5112 Я 5113 Я 5130 Я 5131 Я 5134 Я 5135 Я 5141	3974 4074 4174 4274	80,0 100,0 125,0 160,0	68,0÷92,0 85,0÷100,0 106,0÷143,0 136,0÷160,0	800x650x250	–	800x650x250	

* Для ящиков Я 5410, Я 5411